

TELEVITALE

Spécialités : Toutes

Paramétrer la BAL FSE
(Boite à lettres électronique)

Modifié le 06/07/2023

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

La Boite Aux Lettres de télétransmission BAL FSE permet :

- D'envoyer vos factures aux caisses et aux complémentaires (FSE et DRE)
- De recevoir des Accusés de Réception Logique dit « ARL »
- Les avis de paiement dit « NOEMIE »

Mise en place de la BAL FSE sur Télévitalité :

Cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Options** et l'onglet **Télétrans**.

Complétez ensuite les informations en fonction de votre Fournisseur d'Accès Internet (voir tableau ci-après).

Paramétrage AVEC authentification (Port SMTP 25, 465, 587 avec authentification)

Options de TELEVITALÉ

Lecteur Compta Répertoires / Outils **Teletrans.** Impression En-tête Divers

BAL de télétransmission

Fournisseur AUTRE Adresse BAL RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL

Paramètres de connexion

Serveur POP	VOIR TABLEAU SELON OPERATEUR	Port POP	Port 110	<input type="checkbox"/> SSL
Login POP	RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL	Mot de passe	RENSEIGNER LE MOT DE PASSE	
Serveur SMTP	VOIR TABLEAU SELON OPERATEUR	Port SMTP	Port 25 AVEC authentification	<input type="checkbox"/> SSL
Login SMTP	RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL	Mot de passe	RENSEIGNER LE MOT DE PASSE	

Paramétrage SANS authentification (Port SMTP 25 sans authentification)

Lecteur Compta Répertoires / Outils **Teletrans.** Impression En-tête Divers

BAL de télétransmission

Fournisseur AUTRE Adresse BAL RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL

Paramètres de connexion

Serveur POP	VOIR TABLEAU SELON OPERATEUR	Port POP	Port 110	<input type="checkbox"/> SSL
Login POP	RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL	Mot de passe	RENSEIGNER LE MOT DE PASSE	
Serveur SMTP	VOIR TABLEAU SELON OPERATEUR	Port SMTP	Port 25 SANS authentification	<input type="checkbox"/> SSL

Paramètre des principaux fournisseurs internet :

Configuration des principaux fournisseurs Internet				
Fournisseur d'accès	Serveur SMTP	Port SMTP	Serveur POP	Port POP
Bouygues Telecom	smtp.bbox.fr	25 ou 587	pop3.bbox.fr	110 ou 995
Free	smtp.free.fr	465	pop.free.fr	995
Laposte.net	smtp.laposte.net	587 ou 465 SSL	pop.laposte.net	995
Numéricable	smtp.numericable.fr	25 ou 587	pop.numericable.fr	110
Orange	smtp.orange.fr	465	pop.orange.fr	995
SFR	smtp.sfr.fr	465	pop.sfr.fr	995
Orange santé	smtp.mailsante.orange.fr	465	pop.mailsante.orange.fr	995
TOP SECU	ssl0.ovh.net	465 SSL	ssl0.ovh.net	995 SSL

Paramétrage boîte à lettres TOPSECU :

Cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Options** et l'onglet **Télétrans**.

Veuillez utiliser les informations d'identification (adresse e-mail et mot de passe) que vous avez reçues précédemment pour remplir les champs requis.

Options de TELEVITALE

Lecteur Compta Répertoires / Outils **Teletrans.** Impression En-tête Divers

BAL de télétransmission

Fournisseur AUTRE Adresse BAL RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL

Paramètres de connexion

Serveur POP ssl0.ovh.net Port POP Port 995 SSL

Login POP RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL Mot de passe RENSEIGNER LE MOT DE PASSE

Serveur SMTP ssl0.ovh.net Port SMTP Port 465 AVEC authentication SSL

Login SMTP RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL Mot de passe RENSEIGNER LE MOT DE PASSE

Paramètre POP :

Nom de serveur : ssl0.ovh.net

Port : 995

Méthode de chiffrement : SSL
coché

Paramètre SMTP :

Nom de serveur : ssl0.ovh.net

Port : 465 avec authentication

Méthode de chiffrement : SSL
coché